

Docházkové hodiny QR-395 – stručný popis funkcí

Technické vlastnosti:

- Univerzální docházkové hodiny
- Jednobarevný tisk do čtyř sloupců
- Velký podsvětlený LCD displej
- Automatické přechody letní / zimní čas
- Zálohování času a nastavení po dobu 3 let
- Tisk ve tvaru 1/60 min nebo 1/100 min.
- Barvicí páska s dlouhou životností
- Přesnost: +/-15vteřin / měsíc
- Teplota: -5° to + 45°C
- Vlhkost: 20 až 80% RH, bez kondenzace
- Rozměry: 160 x 205 x 128 mm
- Hmotnost včetně obalu: cca 2 kg

Možnosti nastavení záznamů a tisku docházky

QR-395 nabízí následující možnosti záznamů a tisku:

Základní nastavení je "C1" s měsíční docházkou (poslední den docházky je nastaven na: 31).

Volby	Typ karty	Sčítání	Tisk do řádků	Docházka		
C1	VN karta (s čárovým kódem)	ANO	Libovolný počet tisků denně	M	T	2T
C2		NE		✓	✓	✓
C3		ANO	Jeden řádek denně	✓	✓	✓
C4		NE		✓	✓	✓
C5	Standardní karta			✓		
C6	Týdenní karta			✓		
C7	2 týdenní karta					✓

Docházka: M = Měsíční, T = týdenní, 2T = dvou týdenní

Popis možností záznamů docházky a tisku

Volba: C1 - se sčítáním docházky

VN karta - s čárovým kódem

Počet záznamů denně: není omezen

		Součty	
IN	OUT	Denní	Akumulovaný
~ 9:00	~ 17:00	8:00	8:00
~ 9:00	~ 12:00	3:00	11:00
~ 13:00	~ 17:00	4:00	15:00
~ 17:30	~ 18:30	1:00	16:00
~ 9:00	~ 17:00	8:00	24:30
~ 9:00	~ 17:00	8:00	32:30
~ 9:00	~ 17:00	0:00	40:00

Několik tisků ve stejný den

Volba: C2 – bez sčítání docházky

VN karta – s čárovým kódem

Počet záznamů denně: není omezen

IN	OUT	IN	OUT
~ 9:00	~ 10:00	~ 10:15	~ 12:00
~ 12:45	~ 15:00	~ 15:30	~ 17:00
~ 9:00	~ 12:00	~ 13:00	~ 18:00
~ 9:00	~ 10:00	~ 10:15	~ 12:30
~ 12:45	~ 17:00		
~ 9:00	~ 12:00		
~ 9:00	~ 18:00		

Několik tisků ve stejný den

(ale 4 tisky na řádek)

Volba: C3 – se sčítáním docházky

VN karta – s čárovým kódem

2 záznamy (tisky) na řádek = 1 x příchod / odchod denně

		Součty	
IN	OUT	Denní	Akumulovaný
~ 9:00	~ 17:00	8:00	8:00
~ 9:00	~ 17:00	8:00	16:00
~ 9:00	~ 17:00	8:00	24:00
~ 9:00	~ 17:00	8:00	32:00
~ 9:00	~ 17:00	8:00	40:00

← Přeskočený řádek (den bez docházky)

Volba: C4 – bez sčítání docházky

VN karta – s čárovým kódem

Počet záznamů denně: max. 2 x příchod a odchod

IN	OUT	IN	OUT
1 9:00	1 12:00	1 13:00	1 17:00
2 9:00	2 12:30	2 13:30	2 17:30
3 9:00	3 12:00	3 13:00	3 18:00
4 9:00	4 12:00		
5 9:00	5 18:00		

← Přeskočený řádek (den bez docházky)

Volba: C5, C6, a C7 – bez sčítání docházky

Standardní oboustranná karta - SEIKO, aktiv time, Amano

Počet záznamů denně: max. 2 x příchod a odchod

IN	OUT	IN	OUT
1 9:00	1 12:00	1 13:00	1 17:00
2 9:00	2 12:30	2 13:30	2 17:30
3 9:00	3 12:00	3 13:00	3 18:00
4 9:00	4 12:00		
5 9:00	5 18:00		

← Přeskočený řádek (den bez docházky)

Pouze pro Vn kartu:

Číslo karty

čárový kód

Když používáte "VN kartu", hodiny si pamatují poslední tisk a automaticky přepnou sloupec na "IN" nebo "OUT".

Kartu s čárovým kódem může současně používat pouze max. 100 pracovníků.

Poznámky k volbám záznamů docházky:

- Na hodinách lze nastavit pouze jeden typ režimu záznamů docházky pro všechny pracovníky.

- Pokud jsou používány karty s čárovým kódem, je maximální počet pracovníků 100.

V tomto případě také nemohou být používány karty se stejným číslem.

Příklad:

Když má firma 35 pracovníků, používají první měsíc karty s čísly 1 – 35, další měsíc 36 – 70, další 71 – 100 a 01 - 35 , atd. Pracovníkovi tak není přidělena karta stejného čísla pro každý měsíc. Samozřejmě je to možné, ale nebylo by to ekonomické.

- Pokud je nastavena volba s neomezeným počtem záznamů docházky denně, může nastat případ, kdy na měsíční docházku nestačí jen jedna docházková karta (32 řádků). V tom případě je nutné použít další kartu (karty) – hodiny mají speciální funkci pro přenos dat z plné karty na novou, prázdnou kartu.

Další funkce hodin:

Čas přechodu na další den (tuto funkci mají všechny námi dodávané hodiny)

Při odpoledních nebo nočních směnách odchází pracovník až po půlnoci. Aby se záznam odchodu zapsal na stejný řádek jako příchodu (a také se správně vypočítal odpracovaný čas) slouží tato funkce.

Pokud tedy nastavíme např: 5:00, všechny odchody (!!! ale taky příchody !!!) před tímto časem se zaznamenají na řádek předchozího dne.

Denní časové plány.

Na hodinách lze nastavit 2 časové plány. Jeden společný (většinou pro pracovní dny) a jeden EXTRA (většinou pro víkendy).

V nich lze nastavit časový interval, kdy se docházka započítává a intervaly až 4 přestávek, které se pak odečtou od odpracované doby. Po nastavení denních časových plánů se definuje týdenní časový plán, kde se přiřadí denní plány dnům v týdnu. Nastavení je logické a jednoduché.

Režim maximální doby směny.

Pokud je pracovní doba zaměstnanců těžko definovatelná a nelze vymezit časový interval, kdy se započítává docházka, lze nastavit maximální dobu, jakou může trvat směna pracovníkům. Max. 24 hodin.

Pokud pak přijde pracovník například ve 20:00 a odejde např. v 10:00 následující den, vytisknou hodiny odchod do řádku k příchodu a odpracovaný čas správně sečtou.

Toto je důležité například pro vrátné, personál v recepci, pracovníky ostrahy apod. Tento režim je „nadřazený“ nastavení času přechodu na další den.

V podstatě mohou pracovníci „chodit jak chtějí“ a hodiny správně vypočtou čas.

Tento režim využívá většina našich zákazníků.

Interval tisku speciální značky.

Na hodinách lze nastavit interval, ve kterém se tiskne času příchodu nebo odchodu speciální značka ! .

Zaokrouhlování.

Hodiny umožňují nastavení zaokrouhlování času docházky nebo součtů v intervalech 1,3,5,6,10,12,15,20,30 minut.

Pokud nastavíte zaokrouhlování času docházky, zaokrouhluje se příchod směrem nahoru a odchod dolů. Denní součet je pak rozdíl mezi zaokrouhlenými hodnotami.

Pokud je nastaveno zaokrouhlování součtu, odečte se čas příchodu od času odchodu a výsledek se zaokrouhlí dolů.

Automatické posuvy sloupce.

Pokud je nastaven režim bez sčítání docházky na kartě a používají se „standardní“ docházkové karty, lze nastavit na hodinách časy pro změnu sloupce.

Heslo.

Na hodinách lze nastavit heslo aby se zamezilo přístupu neoprávněné osoby k nastavení hodin.

Dodávané příslušenství a spotřební materiál:

Docházkové hodiny QR-395

Plastový držák 10ks docházkových karet (více držáků lze skládat do větších celků)

Docházkové karty s čárovým kódem (Vn karta), balení 2 x 100 ks (číslo 1-100)

Docházkové karty „standardní“, balení. 250 ks

Náhradní barvicí páska černá TP 1051N

Baterie pro zálohování plného chodu hodin (cca 100 tisků nebo 24hod.)